



BN-06-220

FICHA TECNICA 6 KVA BIFASICO

	CON NEUTRO
Modelo	BN-06-220
Tipo de corriente	C.A. Senoidal
Numero de fases	2
Tipo de transformador	Autotransformador
Tension de entrada	170-240 vca
Tension de salida	220/127 vca
Corriente de entrada	30.57 amperes
Corriente de salida	23.62 amperes
Regulacion de tension en la salida	+ - 2 %
Frecuencia de operaci3n	60 Hz.
Tiempo de correccion	22 volts por seg
Tiempo de respuesta	2 ciclos
Distorcion armonica	0
Capacidad de servicio	100%
Temperatura de funcionamiento	Ambiente de 0 a 40 ° C
Eficiencia de regulacion a plena carga	98%
Capacidad de sobrecarga	500 % durante 10 seg aprox.
Terminales de conexi3n	Birlos de laton
Enfriamiento	Tipo A O
Tipo de aceite	Dielectrico
Peso aprox.	95 Kgs.
Alto aprox.	60 cm.
Largo aprox.	49 cm.
Ancho aprox.	51 cm.
